



## Inverter Onda Sinusoidale Modificata 300W 24V



### PROTEZIONE INGRESSO

Sovratensione, Sottotensione, Inversione di polarità

### PROTEZIONE USCITA

Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratesteratura

### ALLARMI

Minima tensione batteria Sovraccarico, Sovratesteratura

### AVVERTENZE

Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.

L'inversione di polarità della batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.

Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica: tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

**Modello: MKC-300B24-USB**

Cod. 491929509

### CARATTERISTICHE

Forma d'onda in uscita	Sinusoidale Modificata	Frequenza	50 Hz
Potenza d'uscita nominale	300 W	Connessione in uscita	1 presa Schuko
Potenza d'uscita di picco	600 W	Efficienza	> 90%
Tensione d'uscita	230 VCA	Temperatura di funzionamento	0° C / 30° C
Tensione d'uscita	5 VDC USB	Raffreddamento	Ventola interna
Tensione d'ingresso	24 VDC	Dimensione / Peso	207*58*100 mm / 0,65 Kg
Protezione da inversione di polarità	Fusibili interni	Collegamento	connessione ingresso morsetti a vite per occhielli

Installazione a parete oppure orizzontale.

*Non porre l'inverter nei pressi di fonti di calore, luoghi umidi.*

*Il collegamento a fonti di alimentazione con tensione in uscita diversa da quella continua 24V non è conforme ne' consentito!*

### UTILIZZO

Impianti a isola detti anche stand alone o off-grid per baite/case di montagna, parchi e giardini, auto, camion, barche, roulette, camper ecc.