Inverter Onda Sinusoidale Modificata 3000W 24V

Modello: MKC-3000-24
Cod. 491929514

PROTEZIONE INGRESSO
Sovratensione, Sottotensione, Inversione di polarità

PROTEZIONE USCITA
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura

ALLARMI
Minima tensione batteria Sovraccarico, Sovratemperatura

AVVERTENZE
Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
L'inversione di polarità della batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica: tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

CARATTERISTICHE

Forma d'onda in uscita	Sinusoidale Modificata	Connessione in uscita	2 prese Schuko
Potenza d'uscita nominale	3000 W	Efficienza	> 90%
Potenza d'uscita di picco	6000 W	Temperatura di funzionamento	0° C / 30° C
Tensione d'uscita	230 VCA	Raffreddamento	Ventola interna
Tensione d'ingresso	24 VDC	Dimensione	415*82*215 mm
Frequenza	50 Hz	Peso	4,85 Kg
Protezione da inversione di polarità	Fusibili interni	Collegamento	connessione ingresso morsetti a vite per occhielli

Installazione a parete oppure orizzontale.
Non porre l'inverter nei pressi di fonti di calore, luoghi umidi.
Il collegamento a fonti di alimentazione con tensione in uscita diversa da quella continua 24V non è conforme ne' consentito!

UTILIZZO
Impianti a isola detti anche stand alone o off-grid per baite/case di montagna, parchi e giardini, auto, camion, barche, roulette, camper ecc.