

## PRM120

### Amplificatore da 120W mono zona 100V/80hm con BT/USB/SD, display LCD

Cod. 550923094

EAN 8715693311495

PRM120 è un amplificatore mono zona da 120W montabile su rack che può essere utilizzato come amplificatore da 100V o come amplificatore standard a bassa impedenza. Questo amplificatore è dotato di ricevitore BT e porte USB/SD per la riproduzione di MP3, incluso un luminoso display LCD con ID3 Tag. È inoltre dotato di un ingresso XLR commutabile con alimentazione Phantom a 24V, in particolare per microfoni per annunci e a condensatore. Progettato appositamente per applicazioni come: annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, trasmissioni in impianti industriali ecc.

#### CARATTERISTICHE

- Amplificatore mixer 360W 100V 6Ch
- 4 Zone disinseribili
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2 ingressi microfono/linea jack da 6,3 mm, 2 ingressi linea RCA e 1 uscita linea RCA
- 2 ingressi microfonici XLR con alimentazione Phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita altoparlante 100V o 80hm
- Controlli bassi e alti
- Montabile su rack da 19" (2U)
- Funzionamento di emergenza con batteria 24V (non fornita)
- Protezioni: Surriscaldamento, cortocircuito e ritardo di accensione
- Ingresso muto di emergenza
- Telecomando in dotazione
- Opzioni di riproduzione Streaming: BT, SD, USB
- Potenza in uscita: RMS 240W
- Impedenza: 100V, 80hm
- Risposta in frequenza; 50Hz - 18.000Hz
- Rapporto segnale-rumore: >75dB
- Rapporto segnale/rumore: Linea >85dB
- Rapporto segnale/rumore: microfono >72dB
- Alimentazione elettrica: 100-240VAC 50/60Hz
- Livello di ingresso: Linea 150-470 mV, 10 kOhm
- Livello di ingresso del microfono: 5-8 mV, 600 ohm
- THD: <0,5%
- Dimensioni (L x P x A): 432 x 88 x 345 mm
- Il peso: 9.6 Kg
- Accessori: cavo di alimentazione



#### Attributi Tecnici

Tipologia audio	Mono
Impedenza	100V/80hms
Tensione	100/240V
Alimentazione	Alimentatore da muro
Potenza (W)	120W
Numero di zone (amplificatori)	1
Lettori audio	BLUETOOTH/USB/SD