

SERIE CH

CH series | Série CH



FUSIBILI 14x51 aM 14x51 aM fuses | Fusibles 14x51 aM

Caratteristica aM accompagnamento motori	Characteristic aM motors and controlgears protections	Caractéristique aM accompagnement moteurs
Tensione 400 V/690 V	Voltage 400 V/690 V	Tension 400 V/690 V
Corpo Ceramica	Body Ceramic	Corps Céramique
Capacità di rottura 80.000 A	Breaking capacity 80.000 A	Pouvoir de coupure 80.000 A
Norme riferimento IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	Standards IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	Normes IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
Marchio di fabbrica OMEGA Ω	Trade mark OMEGA Ω	Marque de fabrique OMEGA Ω



pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
2 A	aM151220	aMs151220	690 V
4 A	aM151240	aMs151240	690 V
6 A	aM151260	aMs151260	690 V
10 A	aM151310	aMs151310	690 V
16 A	aM151316	aMs151316	690 V
20 A	aM151320	aMs151320	690 V
25 A	aM151325	aMs151325	690 V
•32 A	aM151432	aMs151432	500 V
•40 A	aM151440	aMs151440	500 V
•50 A	aM151450	aMs151450	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker
fuses with striker upon request
sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles
avec un percuteur



10/50 pz
10/50 pcs
10/50 pces



pronta
in stock
en stock

aMs: con segnalino di fusione
with blowing indicator
avec indicateur de fusion



• capacità di rottura 120 KA
breaking capacity 120 KA
pouvoir de coupure 120 KA



FUSIBILI 22x58 aM 22x58 aM fuses | Fusibles 22x58 aM

Caratteristica aM accompagnamento motori	Characteristic aM motors and controlgears protections	Caractéristique aM accompagnement moteurs
Tensione 400 V/690 V	Voltage 400 V/690 V	Tension 400 V/690 V
Corpo Ceramica	Body Ceramic	Corps Céramique
Capacità di rottura 80.000 A	Breaking capacity 80.000 A	Pouvoir de coupure 80.000 A
Norme riferimento IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	Standards IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	Normes IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
Marchio di fabbrica OMEGA Ω	Trade mark OMEGA Ω	Marque de fabrique OMEGA Ω



pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
16 A	aM258316	aMs258316	690 V
20 A	aM258320	aMs258320	690 V
25 A	aM258325	aMs258325	690 V
32 A	aM258332	aMs258332	690 V
40 A	aM258440	aMs258440	690 V
50 A	aM258450	aMs258450	690 V
63 A	aM258463	aMs258463	690 V
80 A	aM258480	aMs258480	500 V
•100 A	aM258100	•aMs258100	500 V
•125 A	aM258125	•aMs258125	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker
fuses with striker upon request
sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles
avec un percuteur



10/50 pz
10/50 pcs
10/50 pces



pronta
in stock
en stock

aMs: con segnalino di fusione
with blowing indicator
avec indicateur de fusion



• capacità di rottura 120 KA
breaking capacity 120 KA
pouvoir de coupure 120 KA