

MK28B

Ncv Cercafase digitale

Cod. 530135308

EAN 8006012380934

L' NCV Cercafase digitale è un rilevatore di tensione senza contatto, uno strumento compatto, affidabile e sicuro, ideale per verificare rapidamente la presenza di tensione AC senza dover toccare i cavi.

Perfetto per elettricisti, manutentori e appassionati di fai-da-te, garantisce praticità e sicurezza in ogni situazione.

FUNZIONI PRINCIPALI

Rilevamento di tensione AC senza contatto:

- bassa sensibilità 48 - 1.000 V
- alta sensibilità 12 - 1.000 V

Allarme acustico e visivo (LED + cicalino)

Torcia integrata

Spegnimento automatico

Design compatto

Sicurezza certificata CAT III 1.000 V

DATI TECNICI

Range rilevamento tensione: (bassa sensibilità) 48 - 1.000 V
(alta sensibilità) 12 - 1.000 V

Standard di sicurezza: EN61010-1
EN61010-2-030
EN61326-1

Segnalazione: LED rosso + cicalino

Alimentazione: 2 × batterie AAA da 1,5 V (non incluse)

Spegnimento automatico: dopo circa 5 minuti di inattività

Temp. di esercizio | stoccaggio: 0°/40°C | -10°/50°C

Umidità relativa: <95%

Dimensioni: 155 x 31,5 x 23,5 mm

Peso: circa 53 g (con batterie incluse)

