

Gigaset PURE 100

Per conversazioni indisturbate: con Gigaset PURE 100 blocchi le chiamate fastidiose e goditi una telefonia affidabile e semplice.



Highlights:

- Tasto blocco chiamate per bloccare fino a 25 numeri telefonici
- Display illuminato
- Rubrica per un massimo di 50 contatti
- Tasto funzione per l'accesso rapido a flash, mute, silenzioso o funzione di ricomposizione
- Compatibile con gli apparecchi acustici
- ECO DECT



Gigaset

Protezione chiamate con tasto blocco chiamate

Gigaset PURE 100 offre un tasto di blocco chiamate dedicato che consente di inserire facilmente fino a 25 numeri di telefono in un elenco di blocco per bloccare le chiamate indesiderate. Che si tratti di telemarketing, spam o chiamate inappropriate, il pulsante di blocco delle chiamate ti dà il controllo le tue chiamate e protegge la tua privacy.

Display retro illuminato

Con il display retroilluminato puoi identificare facilmente numeri di telefono e nomi e leggere informazioni importanti come la batteria indicatore di carica, data, ora e indicatore della durata della chiamata a colpo d'occhio. Il display è abbastanza luminoso da poter essere letto facilmente anche al buio stanze, mentre l'illuminazione morbida non affatica gli occhi e migliora l'esperienza dell'utente..

Rubrica Telefonica

La rubrica, con spazio per un massimo di 50 contatti, è un modo conveniente per accedere ai numeri di telefono dei tuoi amici, familiari o soci in affari. Allo stesso tempo, la memorizzazione dei contatti consente di visualizzare il nome del chiamante insieme al numero di telefono prima che si risponda alla chiamata..



Gigaset

Specifiche tecniche

Informazioni	Colore	Nero e Bianco
Audio	Uscita suoneria	- Sul Portatile - Volume suoneria regolabile in 5 livello
	Compatibile con gli apparecchi acustici	Compatibile con gli apparecchi acustici
	Volume	Volume del portatile regolabile (5 livelli)
Tastiera	Funzioni	- Tasto Pausa: premere a lungo il tasto # - Accesso alla rubrica premendo il tasto di navigazione inferiore - Attivazione/disattivazione della suoneria tramite il tasto * - Attivazione/disattivazione del blocco tasti tramite il tasto # - Tasti di selezione rapida programmabili (tasti 2-9)
	Tasti	- Tasto funzione per l'accesso rapido alle funzioni flash, mute, silenzioso o ricomposizione - Pulsante di navigazione bidirezionale - Tasto di ricomposizione 10 tasti numerici - Tasto flash - Tasto Muto - Tasto Blocca chiamate
	Tasti Base Station	Tasto paging sulla stazione base
Protezione delle chiamate	Elenco bloccate	Protezione chiamate per un massimo di 25 numeri di telefono
Rubrica	Quantità	Rubrica telefonica per un massimo di 50 nomi e numeri
Segnalazione e visualizzazione indicazioni	CLIP	Visualizzazione della chiamata con numero telefonico e nome (CLIP/CNIP)
	Suonerie	10 suonerie preinstallate 5 livelli di volume + OFF + crescendo
	Generale	- Visualizza ora/data - Segreteria telefonica - Protezione delle chiamate - Sveglia - Indicatore di carica della batteria
	Notifica	Visualizzazione dei messaggi
	Toni Indicatore	Segnale acustico per conferma chiave, batteria scarica e contatto di ricarica
	Chiamate in entrata	Animazione della chiamata sul display
	Chiamata persa	Chiamate perse visualizzate sul display
	Telefonata	Durante la chiamata: Visualizzazione della durata della chiamata
Display	Dimensioni (pollici)	1.5"
	Tipo	Display a matrice di punti
	Illuminazione	Ambra

Alimentazione	Batteria	2 batterie AAA (NiMH)
	Alimentatore	Alimentatore a spina 230V
	Backup dei dati	Impostazioni, rubrica, elenco chiamate, data e ora salvate in caso di interruzione di corrente
	Tempo di conversazione	Fino a 14 ore
	Stand – by time	Fino a 180 ore
	Compatibilità di ricarica	Stazione base con funzione di ricarica integrata

Funzioni	Orologio	Sincronizzazione dell'orologio con informazioni CLIP*
	Sveglia	Sveglia con melodia regolabile
	Pre-configurazione	Plug & Play: installazione semplicissima: disimballa, connetti e chiama (telefono registrato in fabbrica)

Composizione	Ricomposizione	Ricomposizione degli ultimi 10 numeri
	Procedura di composizione	• Multi – frequenza (DTMF) • Impulsi

Menu	Presentazione	Supporta gli alfabeti cirillico, albanese, greco e latino caratteri
	Operazione	• Funzionamento semplice tramite testi di menu e tasti display • Comoda navigazione nel menu in 26 lingue

Range	DECT	All'aperto: fino a 300 m; all'interno: fino a 50 m
	Aumento portata	Portata aumentata con Gigaset Repeater HX

Chiamate perse ed lista chiamate	Elenco chiamate	Elenco delle ultime 25 chiamate con numero di chiamata (CLIP) e ora
---	------------------------	---

Operazioni con più portatili	Funzionamento con più portatili	Si possono registrare fino a 4 portatili
	Numero di portatili	Per maggiori informazioni: www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibilità/prodotti
	Chiamate simultanee	• Conferenza a 3 (1 partecipante esterno / 2 interni) • Sono possibili 2 chiamate simultanee (1 esterna e 1 interna tra 2 ricevitori)
	Chiamate interne	• Chiamate internazionali gratuite • Conferenza a 3
	Trasferimento rubrica telefonica	Trasferimento della rubrica tra portatili

Gigaset

ECO-DECT	Riduzione del potenza di trasmissione	• Riduzione automatica della potenza di trasmissione in base al distanza tra il portatile e la stazione base. • Modalità ECO Plus per una riduzione del 100% della potenza di trasmissione della base stazione e tutti i portatili registrati • Riduzione variabile della potenza di trasmissione a seconda della distanza tra il portatile e la stazione base (solo portatile)
-----------------	--	---

Dimensioni	Device	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Portatile	154 mm	49 mm	25 mm	109 g
	Base (Sistema)	46 mm	85 mm	98 mm	67 g
	Portatile incl. base	160 mm	85 mm	98 mm	176 g

Confezione	1x	Portatile
	1x	Base
	2x	Batterie ricaricabili AAA
	1x	Battery cover
	1x	Power adaptor
	1x	Cavo telefonico
	1	Quick Guide

**) A seconda del paese/rete/provider*

Pubblicato da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche nella tecnologia e nel design sono riservati.

I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProDSION-DE-0221

Datasheet Version 09.10.2023

Informazioni:

Part Number - EAN

Pure 100 Black => Part Number : S30852-H3105-R101

EAN : 4250366871547

Pure 100 White => Part Number : S30852-H3105-R102

EAN : 4250366871578

o Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso.

Gigaset