

MK3506D+

**Amplificatore PA da 350W a 6 zone
con USB/BT/FM-DAB+**

Cod. 550111099

EAN 8006012371246

Amplificatore Audio PA 6 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 350W e controllo indipendente ON/OFF/ Volume, per le 6 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8Ω, funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, radio FM, radio digitale DAB+ e ricevitore Bluetooth. 5 ingressi MIC (su 4 alimentazione Phantom inseribile) e 5 AUX, con priorità e funzione di muting su MIC 1, Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX e MIC, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale o dal telecomando. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza nominale: 350W
- Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 ohms (Ω)
- Supporti compatibili: USB, Bluetooth, FM (RDS), DAB+ (DAB), ingresso Aux
- Formato riproducibile: MP3, WAV
- Versione Bluetooth: 5.0
- S/N: ≥75dB
- Controllo del tono: BASSI: 100 Hz (± 10 dB), ALTI: 10k Hz (± 10 dB)
- Ingressi microfonici:
 - MIC1/MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 (jack non bilanciato da 6,35 mm)
 - MIC1/MIC2/MIC3/MIC4 (presa XLR bilanciata)
- Ingressi AUX:
 - 1 x AUX1 RCA(L&R) | 1 x AUX2: TUNER-RCA(L&R)
 - 1 x CD-RCA(L&R)
 - 1 x jack da 6,35 mm
- Uscita AUX:
 - 1 x LINE-RCA(L&R) | 1 x RECORD-RCA(L&R)
- Linea di tensione: 70 V e 100 V
- Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (Ω)
- Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)
- T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale
- Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura
- Fusibile: T4A
- Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz
- Potenza assorbita: 485W
- Cavo di alimentazione: (3×0.75 mm) × 1.5M
- Dimensioni (AxLxP): 89 x 430 x 340mm
- Peso: 14.30Kg | Peso Lordo: 15.80Kg
- Contenuto della confezione:
 - 1 x Cavo di alimentazione CA
 - 1 x Manuale d'uso
 - 1 x Cavo audio (RCA)
 - 1 x Amplificatore
 - 1 x Telecomando
 - 1 x Antenna DAB+/FM (RDS)

