MKA-60D+

Amplificatore monozona ad alta versatilità per installazioni commerciali

60W · 4-16Ω · 100V · FM · DAB+ · USB · Bluetooth



Progettato per applicazioni che richiedono maggiore flessibilità e una più ampia capacità di espansione dell'impianto, MKA-60D+ mantiene tutta la praticità dei sistemi compatti aggiungendo una riserva di potenza adatta a gestire un numero superiore di diffusori e ambienti più articolati.

Le sorgenti integrate e la semplicità di utilizzo lo rendono una scelta particolarmente efficace per ristoranti, supermercati di prossimità, showroom, strutture ricettive, centri estetici, palestre e spazi commerciali di dimensioni medio-piccole.

Il risultato è un sistema di sonorizzazione professionale semplice da installare, immediato da utilizzare e sufficientemente versatile da adattarsi a esigenze che possono evolvere nel tempo.

Caratteristiche

- Amplificatore compatto sviluppato per applicazioni professionali che richiedono una certa riserva dinamica pur mantenendo ingombri ridotti.
- Formato desktop facilmente integrabile in reception, uffici, attività commerciali e installazioni hospitality.
- Interfaccia digitale intuitiva con controlli dedicati per le principali funzioni operative.
- Equalizzatore digitale integrato per una regolazione rapida e immediata della risposta sonora.
- Funzione Super Bass utile per ottenere una resa più coinvolgente anche con diffusori di piccole dimensioni.
- Gestione priorità integrata per applicazioni che richiedono annunci vocali o interruzioni automatiche della musica di sottofondo.
- Morsetti Phoenix studiati per garantire collegamenti affidabili e una manutenzione semplificata.
- Struttura all-in-one che riduce la necessità di apparecchiature aggiuntive e facilita l'integrazione nei progetti audio compatti.
- Adatto a negozi, sale corsi, uffici, punti informazione, bar e piccole installazioni multiuso.
- Pensato per chi cerca una soluzione semplice, ordinata e immediatamente operativa per la diffusione sonora professionale.

Potenza	60 Watt
Zone/Canali	1
Uscite bassa impedenza	1
Uscite alta impedenza	1 commutabile 70/100 Volts
Ingressi microfonici	1 frontale, jack 6,3 mm, sbilanciato + 1 posteriore, XLR, bilanciato
Alimentazione phantom	12 Volts sull'ingresso posteriore
Ingressi Aux	2 posteriori, 2xRCA, impedenza 10 Kohm, sbilanciati
Uscite line	1 posteriore, 2xRCA, sbilanciata
Controllo bass/treble	Bass: ±6 db @ 100 Hz - Treble: ±6 db @ 10 KHz
Tuner FM	87,5 - 108 MHz - scansione automatica
Tuner DAB+	174 - 240 MHz e 1452 - 1468 MHz
Lettore USB	MP3, WAV, WMA, SBC
Lettore carte	No
Bluetooth	Sì
Wifi	NO
Altre connessioni	Antenna FM/DAB+
Avvisi	Nessuno
Rackmount	No
Telecomando	No
Alimentazione	220-240 V AC 50 Hz + 12 VDC
Consumo	100 Watt
Dimensioni (LxAxP)	20 x 6,6 x 20 cm
Peso	2,5 Kg

Mod. **MKA-60D+**
Cod. **550111101**
EAN **8006012384710**